


Relais actionneur

Ref. : [WM0808](#)



Description générale :

- Se raccorde n'importe où sur le BUS
- Plusieurs modes de fonctionnement:
 - 1- Commande de gâche pour piloter le relais depuis la touche  des postes intérieures
 - 2- Relais temporisé pour commander un éclairage ou une autre application depuis la touche 1 des postes intérieures.
 - 3- Répétition d'appel, le relais se ferme lorsque le résident reçoit un appel. Cela permet de relayer un flash ou un carillon
 - 4- Adressé comme la platine de rue celui-ci peut commander par exemple une porte secondaire avec une temporisation réglable
- Entièrement paramétrable => Adressage, temporisation, mode de fonctionnement, résistance de charge...
- Installation dans une boîte d'encastrement standard ou sur rail DIN en utilisant l'adaptateur WM0827

Caractéristiques techniques :

- Tension de BUS 28+/- 2 VDC
- Pouvoir de coupure relais: 3A
- Entrée bouton poussoir
- Dimensions: 51X51X29
- Températures fonctionnement -25 +55°C
- Indice de Protection IP30