

Centrale Vigik® Hexact Com 1 à portes Hexact® en gestion PC
Ref. : 190451



Description générale :

- Centrale de contrôle d'accès Vigik® 1 à 2 portes de la gamme Hexact® avec extension possible à 4 portes avec carte d'extension référence 190404.
- Possibilité d'installer jusqu'à 256 centrales par site
- Programmation et gestion des badges par PC et encodeur 190421 via le logiciel HexaSoft ou sur internet : <https://web.hexact.fr/>
- Connectable aux platines de rue NOVACONNECT pour le changement des noms
 - soit par présentation d'un nouveau badge
 - soit en temps réel avec un bloc GSM en option
- Possibilité d'associer un récepteur radio référence 190419
- Relais pour pilotage gâche ou ventouse intégré
- Services Vigik 100 dont 4 services pré-chargés
- Paramétrage possible de la centrale par le clavier
- Modem intégré

Caractéristiques techniques :

- Alimentation 12-24 VDC 1A
- Fonctionnement de -10 à + 45°C
- De 1 à 4 lecteurs de proximité
- De 1 à 4 récepteurs HF 868 MHz
- Câblage centrale et lecteur 200 M
- Câblage centrale et récepteur HF200 M
- Câblage centrale et platine 300 M
- 26 000 badges ou télécommandes
- 8 000 événements sauvegardés
- temporisation du relais paramétrable
- Entrée BP de sortie en NO ou NF
- Garantie 2 ans
- Pile lithium CR2032